Dernière mise-à-jour : 2020/01/30 03:27

106.1 - Installer et configurer le système X (2/60)

X Window System

L'architecture graphique de Linux est **X Window System**, aussi appelé **X Window** ou simplement **X**. **X** est responsable de la gestion du **GUI** (*Graphical User Interface*). En autres termes, **X** est responsable de dessiner et gérer les élements tels :

- Fenêtres,
- Boutons,
- Menus,
- Curseur de souris,
- etc.

X est une application client/serveur.

Il existe trois versions de X :

- **XFree86**,
  - un logiciel libre utilisé par la majorité des distributions jusqu'en 2004.
- **X.orgX11**,
  - un logiciel libre utilisé depuis les modifications de la licence de XFree86 en 2004. La version 6.7.0 était basé sur la version 4.3.99 de XFree86. Depuis le développement est indépendant de son prédécesseur.
- **AcceleratedX**,
  - un logiciel commercial édité par la société **Xi Graphics** possedant sa propre base de pilotes graphiques.

Configuration

IL existe plusieurs outils pour configurer le serveur X :

- **XFree86 configure** est la commande utilisé pour configurer un serveur X basé sur XFree86 4.x. Cette commande produit le fichier **/root/XF86Config.new** qui peut être configuré manuellement.
- **Xorg configure** est la commande utilisé pour configurer un serveur X basé sur X.orgX11. Cette commande produit le fichier **/root/xorg.conf.new** qui peut être configuré manuellement.

> **Important** : Ces deux commandes doivent être utilisées quand le serveur X est arrêté.

Deux outils qui ne bénéficient plus de support sont **xf86cfg** et **xorgcfg** sont parfois présents dans la distribution et peuvent être utilisés pour configurer le serveur X.

Dernièrement il existe des outils spécifiques à une distribution :

- Red Hat, CentOS, Fedora : **system-config-display**.

> **Important** : Les outils disponibles pour le serveur XFree86 version 3.3.6 et antérieure était **xf86config**, **Xconfigurator** ou **XF86Setup**.

Les fichiers de configuration de chaque serveur X sont :

- **XFree86** 4.x,
  - **/etc/X11/XF86Config4** ou **/etc/XF86Config4** ou **/etc/X11/XF86Config** ou **/etc/XF86Config**,
- **XFree86** 3.6.6 et antérieure,
  - **/etc/X11/XF86Config** ou **/etc/XF86Config**,
- **X.orgX11**,
  - **/etc/X11/xorg.conf** ou **/etc/xorg.conf**.

X.orgX11

Présentation

L'exécutable X.orgX11 se trouve dans **/usr/bin** :

```
[root@centos7 ~]# whereis Xorg
Xorg: /usr/bin/Xorg /usr/share/man/man1/Xorg.1.gz
```

Les modules de **X.orgX11** sont installés par défaut dans **/usr/lib/xorg/** ou dans **/usr/lib64/xorg/** :

```
[root@centos7 ~]# ls -lR /usr/lib64/xorg
/usr/lib64/xorg:
total 36
drwxr-xr-x. 5 root root  4096 Jun  4 10:00 modules
-rw-r--r--. 1 root root 31246 Apr 10  2015 protocol.txt

/usr/lib64/xorg/modules:
total 776
drwxr-xr-x. 2 root root   4096 Jun  4 15:33 drivers
drwxr-xr-x. 2 root root     22 Jun  4 10:00 extensions
drwxr-xr-x. 2 root root    106 Jun  4 10:02 input
-rwxr-xr-x. 1 root root  99568 Apr 10  2015 libexa.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  20016 Apr 10  2015 libfbdevhw.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 153528 Apr 10  2015 libfb.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  19952 Mar  6  2015 libglamoregl.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 150992 Apr 10  2015 libint10.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  36552 Apr 10  2015 libshadowfb.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  36248 Apr 10  2015 libshadow.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  28232 Apr 10  2015 libvbe.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  33576 Apr 10  2015 libvgahw.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 198568 Apr 10  2015 libwfb.so

/usr/lib64/xorg/modules/drivers:
total 2616
```

```
-rwxr-xr-x. 1 root root   11296 Mar  6  2015 ati_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root   20408 Jun  9  2014 dummy_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root   24648 Jun 10  2014 fbdev_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 1501152 Mar  6  2015 intel_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root   50472 Jun  9  2014 modesetting_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  211080 Jun 10  2014 nouveau_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  181560 Mar 11  2015 qxl_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  438848 Mar  6  2015 radeon_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root   24216 Jun  9  2014 v4l_drv.so
lrwxrwxrwx. 1 root root      50 Jun  4 15:33 vboxvideo_drv.so ->
/usr/lib64/VBoxGuestAdditions/vboxvideo_drv_115.so
-rwxr-xr-x. 1 root root   28936 Jun 10  2014 vesa_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  162008 Mar  6  2015 vmware_drv.so

/usr/lib64/xorg/modules/extensions:
total 296
-rwxr-xr-x. 1 root root 302520 Apr 10  2015 libglx.so

/usr/lib64/xorg/modules/input:
total 276
-rwxr-xr-x. 1 root root  58776 Jun 10  2014 evdev_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  70464 Mar  6  2015 synaptics_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  20144 Jun 10  2014 vmmouse_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root  11440 Jun 10  2014 void_drv.so
-rwxr-xr-x. 1 root root 113864 Jun 10  2014 wacom_drv.so
```

Sous RHEL/CentOS 7 les paquets X.orgX11 installés peuvent être trouvés en utilisant la commande suivante :

```
[root@centos7 ~]# rpm -qa | grep xorg
xorg-x11-drv-intel-2.99.916-5.el7.x86_64
xorg-x11-fonts-Type1-7.5-9.el7.noarch
abrt-addon-xorg-2.1.11-19.el7.centos.0.3.x86_64
xorg-x11-utils-7.5-13.1.el7.x86_64
xorg-x11-drv-void-1.4.0-23.el7.x86_64
```

```
xorg-x11-drv-dummy-0.3.6-15.el7.x86_64
xorg-x11-drv-fbdev-0.4.3-15.el7.x86_64
xorg-x11-drv-evdev-2.8.2-5.el7.x86_64
xorg-x11-glamor-0.6.0-2.20140918git347ef4f.el7.x86_64
xorg-x11-drv-qxl-0.1.1-12.el7.x86_64
xorg-x11-server-utils-7.7-4.el7.x86_64
xorg-x11-drivers-7.7-6.el7.x86_64
xorg-x11-drv-modesetting-0.8.0-13.el7.x86_64
xorg-x11-xinit-1.3.2-14.el7.x86_64
xorg-x11-drv-ati-7.4.0-1.20140918git56c7fb8.el7.x86_64
xorg-x11-xauth-1.0.7-6.1.el7.x86_64
xorg-x11-drv-vesa-2.3.2-14.el7.x86_64
xorg-x11-font-utils-7.5-18.1.el7.x86_64
xorg-x11-server-common-1.15.0-33.el7_1.x86_64
xorg-x11-drv-vmware-13.0.2-1.el7.x86_64
xorg-x11-drv-vmmouse-13.0.0-10.el7.x86_64
xorg-x11-server-Xorg-1.15.0-33.el7_1.x86_64
xorg-x11-drv-wacom-0.23.0-6.el7.x86_64
xorg-x11-drv-nouveau-1.0.10-5.el7.x86_64
xorg-x11-drv-synaptics-1.7.1-13.el7.x86_64
xorg-x11-xkb-utils-7.7-9.1.el7.x86_64
xorg-x11-drv-v4l-0.2.0-35.el7.x86_64
```

Démarrage et Arrêt

Les distributions RHEL ont historiquement utilisés les niveaux d'exécution pour démarrer et arrêter le serveur X. Les distributions Debian n'utilisaient pas le système de niveaux d'exécution. Dans ce cas, le serveur X est arrêté avec le script **/etc/init.d/xdm** (ou kdm ou gdm3 selon le cas) en passant l'option **stop** et démarrer avec l'option **start**.

Utilisation

Pour interagir avec et contrôler X.orgX11, un utilisateur dispose de plusieurs raccourcis claviers :

Raccourci	Action
Ctrl-Alt-Retour arrière	La session X est terminée et la boîte de connexion est affichée.
Ctrl-Alt-Plus	La résolution suivante dans la liste des celles admises est utilisée.
Ctrl-Alt-Moins	La résolution précédente dans la liste des celles admises est utilisée.

Configuration

Important : Notez que X.orgX11 s'auto-configure. Il est rarement nécessaire de configurer X.orgX11 manuellement. Par contre il est toujours possible de créer le fichier **/etc/X11/xorg.conf** dans le cas où l'auto-configuration ne donne pas de résultats satisfaisants.

Un fichier de configuration **/etc/X11/xorg.conf** prend la forme suivante :

```
Section "Monitor"
  Identifier   "Monitor[0]"
  ModelName    "VirtualBox Virtual Output"
  VendorName   "Oracle Corporation"
EndSection

Section "Device"
  BoardName    "VirtualBox Graphics"
  Driver       "vboxvideo"
  Identifier   "Device[0]"
  VendorName   "Oracle Corporation"
EndSection

Section "Screen"
  SubSection "Display"
    Depth      24
  EndSubSection
```

```
  Device       "Device[0]"
  Identifier   "Screen[0]"
  Monitor      "Monitor[0]"
EndSection
```

Des applications tierces peuvent déposer des fichiers de configuration qui leur sont propres dans le répertoire **/usr/share/X11/xorg.conf.d/** :

```
[root@centos7 ~]# ls -l /usr/share/X11/xorg.conf.d/
total 24
-rw-r--r--. 1 root root 1099 Apr 10  2015 10-evdev.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1867 Apr 10  2015 10-quirks.conf
-rw-r--r--. 1 root root 1704 Mar  6  2015 50-synaptics.conf
-rw-r--r--. 1 root root  115 Jun 10  2014 50-vmmouse.conf
-rw-r--r--. 1 root root  835 Jun 10  2014 50-wacom.conf
-rw-r--r--. 1 root root   61 Mar  6  2015 glamor.conf
```

Important : Les fichiers dans le répertoire **xorg.conf.d** sont numérotés. L'ordre de prise en compte des fichiers de configuration suit la numérotation. Le fichier xorg.conf lui-même est interprété en **dernier**.

Les fichiers de configuration contiennent des sections. Chaque section commence par une directive **Section** :

```
Section "Nom"
...
```

et se termine par une directive **EndSection** :

```
...
EndSection
```

Dans chaque section se trouvent des lignes comprennant une **Option** suivi d'une ou de plusieurs **Valeurs** :

```
  Identifier   "Monitor[0]"
```

A faire : Notez que la valeur est entourée de “.

Certaines options sont des booléenes. Les valeurs admises sont :

- **Vrai** : 1, on, true, yes,
- **Faux** : 0, off, false, no.

La Section ServerFlags

Cette section optionnelle contient des directives globales. Cependant les valeurs attribuées ici peuvent être modifiées par les valeurs des directives dans la section **ServerLayout**.

Un exemple de cette section est :

```
Section "ServerFlags"
    Option "DontZap" "true"
EndSection
```

Les directives les plus courantes dans cette section sont :

Directive	Type	Exemple	Description
“DontZap”	Bouléen	True	Quand la valeur de cette directive est **vrai**, la terminaison de la session X en utilisant les touches Ctrl-Alt-Retour arrière est désactivée.
“DontZoom”	Bouléen	True	Quand la valeur de cette directive est **vrai**, il n'est plus possible de modifier la résolution en utilisant les touches Ctrl-Alt-Plus ou Ctrl-Alt-Moins.

La Section ServerLayout

Cette section regroupe les informations concernant les périphériques en entrée et les périphériques en sortie.

Un exemple de cette section est :

```
Section  "ServerLayout"
    Identifier     "Default Layout"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection
```

Les directives les plus courantes dans cette section sont :

Directive	Description	Commentaires
“Identifier”	Définit un nom unique pour cette entrée dans la section.	S/O
“Screen”	Spécifie l'entrée de la section Screen concernée par l'entrée courante.	Le premier 0 indique le premier moniteur connecté à la carte vidéo. Les deux derniers 0 indique la position du coins supérieur gauche de l'écran en coordonnées XY. Par défaut cette valaur est de 0 0.
“InputDevice”	Spécifie l'entrée de la section InputDevice concernée par l'entrée courante.	Le terme **Core** indique que c'est le périphérique par défaut.
“Option”	Une section optionnelle	Toute option définit ici prend précédence sur une option du même nom dans la section ServerFlags.

Important : Le fichier de configuration peut contenir deux ou plusieurs sections ServerLayout. Seule la première sera prise en compte.

La Section Files

Cette section regroupe les informations concernant les fichiers de configuration supplémentaires.

Un exemple de cette section est :

```
Section "Files"
    RgbPath      "/usr/share/X11/rgb.txt"
    FontPath     "unix/:7100"
EndSection
```

Les directives les plus courantes dans cette section sont :

Directive	**Description**	**Commentaires**
“RgbPath”	Spécifie l'emplacement de la base de données **RGB**.	Sous Redhat/CentOS : **/usr/share/X11/rgb.txt**.
“FontPath”	Spécifie où doit connecter le serveur pour obtenir des polices pour le serveur de polices **xfs**.	**unix/:7100** par défaut.
“ModulePath”	Spécifie un répertoire alternatif de modules.	Une directive optionnelle.

Voici le fichier **/usr/share/X11/rgb.txt** :

```
[root@centos7 ~]# more /usr/share/X11/rgb.txt
255 250 250     snow
248 248 255     ghost white
248 248 255     GhostWhite
245 245 245     white smoke
245 245 245     WhiteSmoke
220 220 220     gainsboro
255 250 240     floral white
255 250 240     FloralWhite
253 245 230     old lace
253 245 230     OldLace
250 240 230     linen
250 235 215     antique white
250 235 215     AntiqueWhite
255 239 213     papaya whip
```

```
255 239 213     PapayaWhip
255 235 205     blanched almond
255 235 205     BlanchedAlmond
255 228 196     bisque
255 218 185     peach puff
255 218 185     PeachPuff
255 222 173     navajo white
255 222 173     NavajoWhite
255 228 181     moccasin
255 248 220     cornsilk
255 255 240     ivory
255 250 205     lemon chiffon
255 250 205     LemonChiffon
255 245 238     seashell
240 255 240     honeydew
--More--(3%)
```

La Section Modules

Par défaut le serveur X charge ses modules à partir du répertoire **/usr/lib/xorg/modules/drivers** ou **/usr/lib64/xorg/modules/drivers** :

```
[root@centos7 ~]# ls /usr/lib64/xorg/modules
drivers     input      libfbdevhw.so  libglamoregl.so  libshadowfb.so  libvbe.so    libwfb.so
extensions  libexa.so  libfb.so       libint10.so      libshadow.so    libvgahw.so
```

```
root@debian8:~# ls /usr/lib/xorg/modules
drivers     input      libfbdevhw.so  libglamoregl.so  libshadowfb.so  libvbe.so    libwfb.so
extensions  libexa.so  libfb.so       libint10.so      libshadow.so    libvgahw.so  multimedia
```

Important : Le chemin par défaut de l'emplacement des modules peut être modifié en utilisant la directive **ModulePath** dans la section **Files**.

Un exemple de cette section est :

```
Section "Module"
    Load  "fbdevhw"
EndSection
```

> **Attention** : Dans l'exemple ci-dessus, le module **fbdevhw** sera chargé **à la place des modules par défaut**. Pour charger les modules par défaut il faut les spécifier.

La Section InputDevice

Cette section décrit un périphérique en entrée. Il n'ya normalement qu'une section pour le clavier, les souris étant généralement détectées automatiquement. Vous pouvez cependant configurer une section **InputDevice** pour une souris en ecrasant la configuration par défaut.

Un exemple de cette section est :

```
Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard0"
        Driver      "kbd"
        Option      "XkbModel" "pc105"
        Option      "XkbLayout" "us"
EndSection
```

Les directives les plus courantes dans cette section sont :

Directive	Description
“Identifier”	Spécifie un nom unique pour la section. Cette directive est obligatoire.
“Driver”	Spécifie le pilote à charger.
“Option”	Spécifie une option concernant le périphérique.

Quand la section décrit une souris, on trouve typiquement les options suivantes :

Option	Description
“Protocol”	Spécifie le protocole à utiliser avec une souris, par exemple **IMPS/2**.
“Device”	Spécifie l'emplacement physique du périphérique.
“Emulate3Buttons ”	Spécifie si une souris à deux boutons réagit comme une souris à trois boutons en appuyant sur les dexu boutons sumultanément.

La Section Monitor

Cette section décrit l'écran. Les écrans actuels sont tous de type **DCC** qui peuvent communiquer au pilote graphique les fréquences et les résolutions supportées. Cependant avec des anciens moniteurs, il est nécessaire d'éditer cette section manuellement.

> **Attention** : Il est important de se munir avec la documentation du moniteur afin de connaître **la taille de l'affichage en millimètres, les fréquences horizontales, les fréquences verticales ainsi que les résolutions supportées**. Une mauvaise configuration, notamment des fréquences, peut endomager un moniteur dès que la configuration soit appliquée.

Un exemple de cette section est :

```
Section "Monitor"
    Identifier   "Monitor0"
    VendorName   "Monitor Vendor"
    ModelName    "DDC Probed Monitor - ViewSonic G773-2"
    DisplaySize  320    240
    HorizSync    30.0 - 70.0
    VertRefresh  50.0 - 180.0
EndSection
```

Les directives les plus courantes dans cette section sont :

Directive	Description
“Identifier”	Spécifie un nom unique pour la section. Cette directive est obligatoire.
“VendorName”	Spécifie le nom du fabricant.
“ModelName”	Spécifie le modèle du moniteur.
“DisplaySize”	Spécifie la taille de l'écran du moniteur en mm.
“HorizSync”	Spécifie la fréquence horizontale en kHz.
“VertRefresh”	Spécifie la fréquence verticale en kHz.
“Modeline”	Spécifie les modes vidéo et les fréquences horizontales et verticales necessaire pour les obtenir.
“Option”	Spécifie une option. Voir le manuel de Xorg.conf

La Section Device

Cette section décrit une carte vidéo. Il y a une section Device pour chaque carte vidéo présente dans la machine.

Un exemple de cette section est :

```
Section "Device"
    Identifier  "Videocard0"
    Driver      "mga"
    VendorName  "Videocard vendor"
    BoardName   "Matrox Millennium G200"
    VideoRam    8192
    Option      "dpms"
EndSection
```

Les directives les plus courantes dans cette section sont :

Directive	Description
“Identifier”	Spécifie un nom unique pour la section. Cette directive est obligatoire.
“Driver”	Spécifie le pilote à utiliser. Les pilotes se trouvent dans le répertoire **/usr/lib/xorg/modules/drivers/**.
“VendorName”	Spécifie le nom du fabricant.
“BoardName”	Spécifie le nom de la carte.

Directive	Description
“VideoRam”	Spécifie la mémoire vidéo en Ko dans le cas où Xorg ne peut pas la détecter automatiquement.
“BusID”	Spécifie l'ID du bus auquel est connecté la carte.
“Screen”	Spécifie un numéro commençant par 0 corréspondant à la sortie vidéo de la carte. Si une carte a plusieurs sorties, une section Device doit être créée pour chaque sortie et ce numéro doit être unique.
“Option”	Spécifie une option. L'option “dpms” est souvent présente et active l'économie d'énergie au niveau du moniteur.

La Section Screen

Cette section associe une carte vidéo décrite par une section **Device** avec un moniteur décrit par une section **Monitor** :

Un exemple de cette section est :

```
Section "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device     "Videocard0"
    Monitor    "Monitor0"
    DefaultDepth     16
SubSection "Display"
    Depth     24
    Modes    "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
SubSection "Display"
    Depth     16
    Modes    "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
```

Les directives les plus courantes dans cette section sont :

Directive	Description
“Identifier”	Spécifie un nom unique pour la section. Cette directive est obligatoire.
“Device”	Spécifie la section Device concernée. Cette directive est obligatoire.

Directive	Description
“Monitor”	Spécifie la section Monitor concernée.
“DefautDepth”	Spécifie la profondeur de couleurs par défaut.
“Display”	Spécifie les résolutions permises pour le DefaultDepth
“Option”	Spécifie une option.

La Commande xwininfo

La commande xwininfo permet d'obtenir de l'information concernant une fenêtre graphique. Dans la pratique il convient de saisir la commande puis de cliquer sur une fenêtre. Le résultat obtenu est similaire à celui-ci :

```
[root@centos7 ~]# xwininfo

xwininfo: Please select the window about which you
          would like information by clicking the
          mouse in that window.

xwininfo: Window id: 0x2800025 "xwindow (~/Desktop) - gedit"

  Absolute upper-left X:  0
  Absolute upper-left Y:  60
  Relative upper-left X:  0
  Relative upper-left Y:  32
  Width: 1366
  Height: 574
  Depth: 24
  Visual: 0x21
  Visual Class: TrueColor
  Border width: 0
  Class: InputOutput
  Colormap: 0x20 (installed)
  Bit Gravity State: NorthWestGravity
  Window Gravity State: NorthWestGravity
```

```
  Backing Store State: NotUseful
  Save Under State: no
  Map State: IsViewable
  Override Redirect State: no
  Corners:  +0+60  -0+60  -0-33  +0-33
  -geometry 1366x574+0+28
```

Les options de la commande xwininfo sont :

```
[root@centos7 ~]# xwininfo --help
usage:  xwininfo [-options ...]

where options include:
    -help                print this message
    -display host:dpy    X server to contact
    -root                use the root window
    -id windowid         use the window with the specified id
    -name windowname     use the window with the specified name
    -int                 print window id in decimal
    -children            print parent and child identifiers
    -tree                print children identifiers recursively
    -stats               print window geometry [DEFAULT]
    -bits                print window pixel information
    -events              print events selected for on window
    -size                print size hints
    -wm                  print window manager hints
    -shape               print shape extents
    -frame               don't ignore window manager frames
    -english             print sizes in english units
    -metric              print sizes in metric units
    -all                 -tree, -stats, -bits, -events, -wm, -size, -shape
```

La Commande xdpyinfo

Xdpyinfo est un utilitaire utilisé pour afficher des informations concernant le serveur X :

```
[root@centos7 ~]# xdpyinfo
name of display:    :0
version number:    11.0
vendor string:    The X.Org Foundation
vendor release number:    11500000
X.Org version: 1.15.0
maximum request size:  16777212 bytes
motion buffer size:  256
bitmap unit, bit order, padding:    32, LSBFirst, 32
image byte order:    LSBFirst
number of supported pixmap formats:    7
supported pixmap formats:
    depth 1, bits_per_pixel 1, scanline_pad 32
    depth 4, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
    depth 8, bits_per_pixel 8, scanline_pad 32
    depth 15, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
    depth 16, bits_per_pixel 16, scanline_pad 32
    depth 24, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
    depth 32, bits_per_pixel 32, scanline_pad 32
keycode range:    minimum 8, maximum 255
focus:  window 0x2a00007, revert to Parent
number of extensions:    27
    BIG-REQUESTS
    Composite
    DAMAGE
    DOUBLE-BUFFER
    DPMS
    DRI2
    GLX
```

```
    Generic Event Extension
    MIT-SCREEN-SAVER
    MIT-SHM
    Present
    RANDR
    RECORD
    RENDER
    SGI-GLX
    SHAPE
    SYNC
    X-Resource
    XC-MISC
    XFIXES
    XFree86-DGA
    XFree86-VidModeExtension
    XINERAMA
    XInputExtension
    XKEYBOARD
    XTEST
    XVideo
default screen number:    0
number of screens:    1

screen #0:
  dimensions:    1366x667 pixels (361x176 millimeters)
  resolution:    96x96 dots per inch
  depths (7):    24, 1, 4, 8, 15, 16, 32
  root window id:    0x170
  depth of root window:    24 planes
  number of colormaps:    minimum 1, maximum 1
  default colormap:    0x20
  default number of colormap cells:    256
  preallocated pixels:    black 0, white 16777215
  options:    backing-store WHEN MAPPED, save-unders NO
```

```
  largest cursor:    64x64
  current input event mask:    0xda0003
    KeyPressMask             KeyReleaseMask           StructureNotifyMask
    SubstructureNotifyMask   SubstructureRedirectMask PropertyChangeMask
    ColormapChangeMask
  number of visuals:    120
  default visual id:  0x21
  visual:
    visual id:    0x21
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
  visual:
    visual id:    0xf9
    class:    TrueColor
    depth:    24 planes
    available colormap entries:    256 per subfield
    red, green, blue masks:    0xff0000, 0xff00, 0xff
    significant bits in color specification:    8 bits
...
```

Les options de la commande xwininfo sont :

```
[root@centos7 ~]# xdpyinfo --help
usage:  xdpyinfo [options]
-display displayname    server to query
-version        print program version and exit
-queryExtensions    print info returned by XQueryExtension
-ext all        print detailed info for all supported extensions
-ext extension-name print detailed info for extension-name if one of:
     MIT-SHM XKEYBOARD Multi-Buffering SHAPE SYNC XFree86-DGA
     XFree86-VidModeExtension XFree86-Misc XTEST DOUBLE-BUFFER RECORD
```

```
    XInputExtension RENDER XINERAMA DMX
```

<html>

Copyright © 2004-2017 Hugh Norris.

Ce(tte) oeuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 3.0 France.

</html>